MODELO: FELTE9000

Manual de instruções

MODELO : FELTE9000

CONTEÚDO

1 Introdução do produto

1.1 Modelo e formato da fechadura

Modelo do produto	Acabamento	Peso
FELTE9000	RG, CR, SPVD	3.8kg

1.2 Funções básicas

1 Perfeita combinação entre mecânica e eletrônica；
2 métodos de destravamento:(1).Cartão RFID；(2).Senha；(3).Chave mecânica；
3 Lingueta mecânica ；
4 Cartões e senhas podem ser adicionados separadamente；
5 4 pilhas *1.5V Lr6 necessárias. Para até 20000 aberturas；
6 Alarme de bateria baixa: Se a tensão das baterias reduzir muito, um alarme será acionado e a porta poderá ser aberta mais 50 vezes;
7 Modo de passagem pode ser iniciado por cartão ou senha；
8 Alarme de trinco: se o trinco nao sair completamente, um alarme será acionado em 3 segundos;

9 Teclado sensível ao toque ;
10 Desligamento do teclado: 2min se o código for digitado 5 vezes errado ;

1.3 Componentes da fechadura

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA TRASEIRA

1.4 Dimensões da fechadura

VISTA FRONTAL

VISTAL TRASEIRA

1.5 Dimensões da máquina

unit:(mm)

1.6 Vista explodida

2.1 Precauções

- As fechaduras devem ser instaladas por especialista.

2.2 Requisitos de instalação

(1).porta: A porta deve ser de madeira ou anti-vandalismo. Para a porta anti-vandalismo, o furo deve ser feito pelo fornecedor da porta.

(2).espessura da porta: 40-70mm.

(3).Se houver alguma decoração na porta, a distância entre a quina da porta e a decoração deve ser no mínimo 120mm.

2.3 Direção da fechadura

Dentro

Fora

maçaneta esquerda

maçaneta direita

Porta de abertura para dentro

2 Instalação da fechadura

Maçaneta esquerda

Maçaneta direita

Porta de abertura para fora

Esquerda	De fora do cômodo olhando para a porta, a dobradiça está no lado esquerdo.
Direita	De fora do cômodo olhando para a porta, a dobradiça está no lado direito.
Para dentro	De fora do cômodo olhando para a porta, a porta é empurrada para ser aberta
Para fora	De fora do cômodo olhando para a porta, a porta é puxada para ser aberta.

2.4 Passos de instalação

2.4.1. Furação

Faça os furos de acordo com o desenho ou gabarito para alocar a máquina e os paineis da fechadura.
A linha de centro da maçaneta deve estar à mais ou menos 100 cm do chão.

As três linhas centrais devem ser a mesma

unit: (mm)

Desenho de furação na porta

Desenho de furação na espessura da porta

2.4.2. Instalação da máquina

(1).instale a máquina em seu espaço furado e cortado anteriormente.
OBS: Os cabos da máquina devem sair pelo furo frontal da porta.
(2).fixe a máquina com os 2 parafusos ST5*20. (figura 2.4a)
(3) fixe a falsa testa com os 2 parafusos M4*6. (figura 2.4a)

(figura 2.4a)

(figura 2.4b)

2.4.3. Instalação do cilindro

Coloque o cilindro na máquina pelo corte feito no lado de fora da porta, então fixe com os dois parafusos M4*8 inner pelo outro lado da porta.

2.4.4. Instalação do painel frontal

(1). conecte o cabo da máquina no conector do painel frontal e certifique-se de que esteja firme.
(2). ajuste a direção da maçaneta.
(3). Insira a haste quadrada no furo do painel frontal e na máquina. Os tres pinos para parafusos devem caber nos tres furos dos paineis na porta. (Figure 2.4b)
(4). fixe o painel e a base de ferro com 3 parafusos M5*5.

2.4.5. Instalação do painel traseiro

(1) . Insira another a haste quadrada maior e a menor nos furos da porta e na máquina. .
(2). ajuste a direção da maçaneta.
(3). fixe o painel traseiro com 3 parafusos M5*5.

(Figura 2.4c)

2.4.6. Colocação das baterias

Remova a capa das baterias com algo de ponta fina, como um clips , então coloque as baterias. (Figura 2.4e)

(Figura 2.4e) (figura 2.4f)

2.4.7. Instalação do batente e da contra testa

Fixe a contra testa e o batente com 2 parafusos ST 4.8*19 (figura 2.4f)

2.4.8. Testando a fechadura

(1). Gire as maçanetas para testar a flexibilidade.
(2). Gire as maçanetas e a manopla de travamento no painel traseiro para testar os trincos e linguetas.
(3). Abra a porta com a chave mecânica para testar os trincos e linguetas.

(figura 2.4g)

3.1 Operação de inicialização

Retire as baterias, gire a chave mecânica, coloque as baterias. Um beep será ouvido, e a luz vermelha acenderá, gire a chave mecânica novamente por 10 vezes, então pare. A luz azul acenderá após 3 segundos, e a luz vermelha piscará ao mesmo tempo, isso significa que a fechadura irá excluir todos os dados.

Todos os cartões e senhas serão excluídos após inicialização.

3.2 Ativando o teclado

Toque levemente o teclado, dois números irão acender, toque os dois números.

3.3 Classificação e funções dos cartões

1.Cartão máster.
a.Abre a porta;
b.Cadastra e exclui cartões usuários.

2.Cartões usuários: Cartão usuário, Cartão especial & Cartão passagem
a.Cartão usuário: abre a porta, mas não abre se a porta for travada por dentro.
b.Cartão especial: abre a porta (mesmo se estiver travada por dentro);

c.Cartão passagem: passe o cartão para colocar a fechadura em modo de passagem, passe novamente para retornar ao modo fechadura.

3.Quantidade suportadas de cartões
Cartão máster: 1pc;
Cartões usuários: 100pcs.

3.4 Cadastramento de cartões

1.Cadastramento de cartão máster
a.Insira a chave mecânica; gire-a para manter os trincos para dentro, um beep curto será ouvido, a luz vermelha acende e a luz azul acende após 5s; solte a chave e o teclado acende.
b.Coloque os números passo a passo, “1 cadastrar→1 cadastrar cartão→1tipo→4 Cartão máster”, então passe um cartão, um beep será ouvido, isso indica que o cartão máster foi cadastrado com sucesso, digite “✻”para sair.

OBS:
a.Apenas um cartão máster pode ser cadastrado por fechadura; Cartões usuários nao podem ser cadastrados sem o cartão máster.
b.Se o cartão máster for perdido, faça a inicialização da fechadura novamente. Todos os cartões e senhas serão excluídos

2. Cadastramento de cartão usuário

a.Quando a porta estiver em estado normal, passe o cartão máster, um beep curto será ouvido, luz azul acende, e o som do motor trabalho será ouvido (NÃO MEXA NA MAÇANETA AGORA).
O motor retornará ao estado normal e a porta será fechada automaticamente 5 segundos depois.

b.Passe o cartão máster no estado normal por mais de 5s, o teclado acenderá. Coloque os números passo a passo "1 cadastrar→1 cadastrar cartão→1tipo→1 Cartão usuário", então passe um cartão, um beep será ouvido, isso indica que o cartão usuário foi cadastrado com sucesso, digite ✻ para sair

3.Cadastramento de cartão especial

a.Quando a porta estiver em estado normal, passe o cartão máster, um beep curto será ouvido, luz azul acende, e o som do motor trabalho será ouvido (NÃO MEXA NA MAÇANETA AGORA).
O motor retornará ao estado normal e a porta será fechada automaticamente 5 segundos depois.

b.Passe o cartão máster no estado normal por mais de 5s, o teclado acenderá. Coloque os números passo a passo "1 cadastrar→1 cadastrar cartão→1tipo→2 Cartão especial", então passe um cartão, um beep será ouvido, isso indica que o cartão especial foi cadastrado com sucesso, digite ✻ para sair

4.Cadastramento de cartão de passagem

a.Quando a porta estiver em estado normal, passe o cartão máster, um beep curto será ouvido, luz azul acende, e o som do motor trabalho será ouvido (NÃO MEXA NA MAÇANETA AGORA).
O motor retornará ao estado normal e a porta será fechada automaticamente 5 segundos depois.

b.Passe o cartão máster no estado normal por mais de 5s, o teclado acenderá. Coloque os números passo a passo "1 cadastrar→1 cadastrar cartão→1tipo→3 Cartão de passagem", então passe um cartão, um beep será ouvido, isso indica que o cartão de passagem foi cadastrado com sucesso, digite ✻ para sair

3.5 Excluir cartões

1.Como excluir um único cartão ou vários cartões

a.Quando a porta estiver em estado normal, passe o cartão máster, um beep curto será ouvido, luz azul acende, e o som do motor trabalho será ouvido (NÃO MEXA NA MAÇANETA AGORA).
O motor retornará ao estado normal e a porta será fechada automaticamente 5 segundos depois.

b.Passe o cartão máster no estado normal por mais de 5s, o teclado acenderá. Coloque os números passo a passo "1 SET→1 CARD SET→2 DEL CARD→DEL BY ID(001-100)", então digite "#" para confirmação, um beep curto será ouvido, Isso indica que a exclusão foi bem sucedida digite " ✻ " para sair.

c.Outro modo de excluir um cartão único: passe o cartão máster no estado normal por mais de 5s, o teclado acenderá Coloque os números passo a passo, "1 SET→1 CARD SET→2 DEL CARD→DEL BY Card", e então passe o cartão a ser excluído, um beep curto será ouvido, "DEL OK" aparecerá na tela o que indica que a exclusão foi bem sucedida, digite " ✻ " para sair.

d.Se for excluir de acordo com o tipo de cartão, passe o cartão máster no estado normal por mais de 5s, o teclado acenderá, coloque os números passo a passo "1 SET→1 CARD SET→2 DEL CARD→3 DEL TYPE→1 CLR USER CARD; 2 CLR VIP CARD; 3 CLR NORMAL CARD", e então um beep curto será ouvido, "DEL OK" aparecerá na tela o que indica que a exclusão foi bem sucedida. Por fim, digite "4 RETURN" para sair.

3.6 Destavamento por cartão

1.Cartão máster
Passe o cartão máster, um beep curto será ouvido e a luz azul acende, a porta pode ser aberta.
2.Cartão usuário
Passe o cartão usuário, um beep curto será ouvido e a luz azul acende, a porta pode ser aberta.

3.Cartão especial
Passe o cartão especial, um beep curto será ouvido e a luz azul acende, a porta pode ser aberta.

4.Cartão passagem
Passe o cartão passagem, dois beeps curtos serão ouvidos e a luz azul acende, a porta pode ser aberta.

OBS:
a. Quando a porta está travada por dentro, ao aproximar o cartão usuário, um beep curto será ouvido e a luz azul acenderá, então a luz vermelha acende por 1 segundo, o que indica que a porta não pode ser aberta.

b.Após aproximar o cartão máster, cartão usuário ou cartão especial para abrir a porta, a fechadura volta ao estado normal automaticamente após 5 segundos.

3 Operações

3.7 Cadastrar senha

a.cadastrar o primeiro grupo de senha: passe o cartão máster em estado normal por mais de 5 s, a tela acenderá Coloque os números passo a passo ""1 SET→2 PASSWORD SET→1SET PASSWORD", então coloque "01" e outros 8 dígitos. Finalmente, pressione "#" para confirmar a senha. um beep longo será ouvido, a luz azul acenderá, O que indica que a senha foi cadastrada com sucesso.
b.cadastrar o segundo grupo de senha: passe o cartão máster em estado normal por mais de 5 s, a tela acenderá Coloque os números passo a passo ""1 SET→2 PASSWORD SET→1SET PASSWORD", então coloque "02" e outros 8 dígitos. Finalmente, pressione "#" para confirmar a senha. um beep longo será ouvido, a luz azul acenderá, O que indica que a senha foi cadastrada com sucesso.

OBS:
a.Apenas duas senhas podem ser cadastradas.
b.Somente senhas iniciadas por "01" ou "02" são válidas.

3.8 Excluir senha

Passe o cartão máster em estado normal por mais de 5s, a tela acenderá, Coloque os números passo a passo "1 SET→2 PASSWORD SET→2 DEL PASSWORD", então coloque "01#" ou "02#", um beep curto será ouvido, o que indica que a senha foi excluída com sucesso.

3.9 Destravamento por senha

Toque levemente o teclado, dois números irão acender, toque os dois números. Coloque a senha e então pressione "#" para confirmar, um beep curto será ouvido e a luz azul acenderá, e o som do motor trabalhando será ouvido.
A porta pode ser abert. O motor retornará ao estado normal e a porta fechará automaticamente após 5 segundos.

OBS:
a.Se a senha for colocada errada, a luz vermelha acenderá por 1 segundo e dois beeps curtos será ouvidos. a porta nao pode ser aberta.

b.Se a senha for errada continuamente 5 vezes, o alarme irá tocar, a luz azul e a vermelha piscarão alternadamente e o teclado irá travar por 5 minutos.

3.10 Reset padrão de fábrica

Passe o cartão máster em estado normal por mais de 5s, o teclado acenderá, escolha "FACTORY SET" e pressione "#" para confirmar. Neste caso, todos os dados serão excluídos.

Remarks:
If unnecessary, don't take it into consideration.

3.11 Aviso de bateria baixa

se 3 beeps curtos e a luz vermelha acende por 1 segundo durante a abertura da porta, significa que as baterias estão baixas. Neste caso, troque as baterias.

A porta será travada automaticamente após 50 vezes de aviso e os cartões não poderão abrir a porta.
Como destravar a porta então (2 maneiras):

a. Use a chave mecânica para abrir a porta e troque as baterias imediatamente.
b. Use uma bateria de 9V para destravar a porta e troque as baterias imediatamente

4 Manutenção

4.1 Manutenção

Não utilize líquidos corrosivos a camada de proteção será danificada.

Não pendure nada nas maçanetas.

Não force os trincos e linguetas.

Troque as baterias assim que

ouvir o alarme.

Preste atenção aos polos das baterias.

Mantenha a chave mecânica em lugar seguro.